

## DCP-J4120DW

### Inkoustový barevný multifunkční model s tiskem A3

6,8 cm barevný  
dotykový  
displej

Integrované  
bezdrátové  
síťové rozhraní



Rychlost tisku až  
20 ipm (obr./min.)

Automatický  
oboustranný  
tisk A4

## Specifikace:

### Rychlý barevný tisk

- Pomůže zvýšit produktivitu kanceláře barevným tiskem s rychlostí až 18 ipm (obr./min.) a monochromatickým tiskem s rychlostí až 20 ipm.

### Barevný dotykový displej

- Jednoduchá navigace a výběr nastavení na 6,8 cm barevném dotykovém displeji

### Automatický oboustranný tisk

- Tvorba oboustranných dokumentů A4 pro úsporu papíru

### Integrované Wi-Fi rozhraní

- Sdílení dokumentů ve vaší pracovní skupině v prostředí bezdrátového 802.11b/g/n síťového rozhraní

### Vysokokapacitní inkoustové kazety

- Vysokokapacitní inkoustové kazety dostupné jako běžný spotřební materiál pomohou snížit provozní náklady

### Vysoká kvalita A3 výtisků

- Tisk profesionálních barevných dokumentů s rozlišením až 6 000 x 1 200 dpi do formátu A3

### Mobilní tisk a skenování

- Podpora Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print<sup>6</sup>, Apple AirPrint a Cortado WorkPlace<sup>®6</sup>

### Cloudové služby

- Skenování do a tisk z Google Docs, Evernote, Facebook, Flickr, Picassa, Dropbox, Skydrive a Box



## Obecné

<b>Technologie</b>	atramentová
<b>LCD displej</b>	6,8 cm barevný dotykový
<b>Programování na displeji</b>	Jednoduché použití rozhraní dotykového displeje
<b>Kapacita paměti</b>	128 MB
<b>Indikace množství inkoustů</b>	Zbytková množství inkoustů se jednoduše zobrazí na LCD
<b>Tlačítko úspory energie</b>	Tento model má na ovládacím panelu tlačítko Vypnuto/Zapnuto

## Barevná tiskárna

<b>Rychlost tisku</b>	20 ipm mono a 18 ipm barevně dle ISO/IEC 24734
<b>Rychlost (Rychlý režim)</b>	Až 35 str./min. mono a až 27 str./min. barevně
<b>Rozlišení</b>	Až 6 000 x 1 200 dpi
<b>Oboustranný tisk</b>	Ze zásobníku papíru a ručního podavače do formátu A4
<b>Typ papíru</b>	Kancelářský / Inkjet / hladký (lesklý)
<b>Bezokrajový tisk</b>	Bezokrajový tisk je dostupný pro formáty papíru A4, LTR, A6, Foto, FotoL, Foto2L, Index, A3 (z ručního podavače), Ledger (z ručního podavače)
<b>Velikost inkoustové kapky</b>	Minimální velikost inkoustové kapky je 1,5 pl
<b>Zvýraznění barev</b>	Brother Image Enhancement umožňuje uživateli přizpůsobit barevný výstup
<b>Tiskový driver</b>	Kompatibilní s Windows® XP/Vista/7, 8, Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2012 (Windows Server® jen tisk), Mac OS X v10.7.5/10.8.x/ 10.9.x

## Barevná kopírka

<b>Rychlost kopírování</b>	12 ipm mono / 9 ipm barevně (dle ISO/IEC 29183)
<b>Rozlišení</b>	Až 1 200 x 1 200dpi mono a 1 200 x 600 dpi barevně
<b>Poměr zvětšení / zmenšení</b>	Zmenšení nebo zvětšení rozměru dokumentu od 25% do 400% s přírůstkem 1%
<b>Vícenásobné kopie</b>	Až 99 kopií originálu
<b>Kopírování knih</b>	Korekce tmavých okrajů a zkosení při kopírování knih ze skleněné desky skeneru

## Barevný skener

<b>Technologie</b>	CIS (Contact Image Sensor)
<b>Rozlišení (optické)</b>	Až 1 200 x 2 400 dpi
<b>Rozlišení (interpolované)</b>	Až 19 200 x 19 200 dpi <sup>8</sup>
<b>Rychlost</b>	3,34 sec. Monochromaticky, 4,15 sec i barevně (A4, 100 dpi)
<b>Stupně šedi</b>	256 stupňů šedi
<b>Kompatibilita Twain</b>	Tento model je TWAIN a WIA kompatibilní pro Windows® (WIA jen pro Windows® XP/Vista/7/8 )
<b>Operační systém</b>	Windows® XP/Vista/7/8 a OS X v10.7.5/10.8.x/ 10.9.x
<b>'Sken do'</b>	Umožňuje uživateli skenovat do souboru, E-mailu, OCR, obrázku, USB Flash disku, Flash karty, FTP, (soubor pro Windows® a Mac OS X v10.7.5/10.8.x/ 10.9.x) a síť <sup>4</sup> Cloudové služby (Web Connect –Facebook, Google Drive, Flickr, Picassa, Dropbox, Evernote, Skydrive, Box)
<b>Podpora:</b>	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG – (USB Flash disk/karta – JPEG, PDF (barva) / TIFF, PDF (mono))
<b>Barevná hloubka</b>	48 bit interně / 24 bit externě

## Brother Apps

<b>Outline and Scan (Ohraničení a skenování)</b>	Zakreslete hranici požadované oblasti červeným perem a přístroj naskenuje jen tuto vnitřní oblast
<b>Outline and Copy (Ohraničení a kopírování)</b>	Zakreslete hranici požadované oblasti červeným perem a přístroj zkopíruje nebo odstraní jen tuto vnitřní oblast
<b>Folding Notes (Skládací poznámky)</b>	Tisk skládacích poznámkových lístků pro ruční zápis komentářů. Uživatel pak může naskenovat své poznámky které mají být uloženy
<b>Office Doc creator</b>	Skenování do editovatelného Office documentu
<b>Jednoduché skenování do E-mailu</b>	Ano

<sup>1</sup>Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC 24711

<sup>2</sup>Kalkulováno pro papír 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Jen Windows® a Mac®

<sup>4</sup>Jen Windows®

<sup>5</sup>Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Vyžaduje připojení k webu

<sup>7</sup>Pro zařízení Android běžící na Android 1.6 nebo novějším a zařízení Apple běžící na iOS 2.0 nebo novějším

<sup>8</sup>Vyžaduje software Brother

<sup>9</sup>Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším než jsou vaše tiskové požadavky

<sup>10</sup>Vertikálně x horizontálně

## Přímý fototisk

<b>Připojení PictBridge</b>	Ano
<b>Tisk z USB Flash disku</b>	Ano (JPEG) Podpora USB Flash disků až do 64 GB Memory Stick Duo: 16MB - 128MB Memory Stick Pro Duo/micro s adaptérem: 256 MB - 32 GB Secure Digital: 16 MB - 2G B (Micro/Mini SD s adaptérem)
<b>PhotoCapture Centre kompatibilita s:</b>	Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 – 32 GB (Micro/Mini SD s adaptérem) Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48 -128 GB Multimedia card 32M B – 2 GB Multimedia card plus 128 MB – 4 GB Multimedia card mobile 64 MB - 1GB s adaptérem
<b>Formát média</b>	Tímto modelem jsou podporované formáty : DPOF, EXIF DCF
<b>Formát grafiky</b>	Tímto modelem jsou podporované obrazové formáty: Fototisk – JPEG Sken do karty – barevně: JPEG, PDF mono: TIFF, PDF
<b>Vyjímatelný disk</b>	Jako vyjímatelný disk může být použit PhotoCapture Centre™ pro uložení / načtení souborů na některou / z některé z uvedených paměťových karet
<b>Vylepšení obrázků na LCD</b>	Úprava a vylepšení obrázků před tiskem

## Mobilní tisk a skenování

<b>iPrint&amp;Scan (Android)</b>	Přímý tisk z nebo skenování do chytrých telefonů a tabletů s operačním systémem Android
<b>iPrint&amp;Scan (iPad / iPhone / iPod)</b>	Přímý tisk z nebo skenování do iPad / iPhone / iPod Touch
<b>iPrint&amp;Scan (Windows® Phone)</b>	Přímý tisk z nebo skenování do chytrých telefonů s operačním systémem Windows® Phone
<b>Print&amp;Scan (Windows® 8 &amp; RT)</b>	Přímý tisk z nebo skenování do tabletů s operačním systémem Windows® 8 a Windows RT
<b>Google Cloud Print<sup>6</sup></b>	Tisk nejběžnějších typů souborů z aplikací podporujících Google Cloud Print
<b>Apple AirPrint</b>	Tisk nejběžnějších typů souborů z aplikací podporujících Apple AirPrint



## V harmonii se životním prostředím

Naše vybudovaná strategie pro ochranu životního prostředí funguje v celé organizaci Brother, řídí se legislativou jednotlivých zemí a vlastní politikou Brother pro ochranu životního prostředí. Společnost Brother vynakládá významné investice do vývoje produktů nezatežujících životní prostředí. Využívají méně energie, mají delší životnost a jsou snadno recyklovatelné. [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

## Manipulace s papírem – kapacita

<b>Vstup papíru<sup>2</sup></b>	Standardní zásobník – 150 listů do formátu Letter Ruční podavač – 1 list do formátu A3
<b>Výstup papíru<sup>2</sup></b>	50 listů

## Typ a formát papíru

<b>Hmotnost papíru pro tisk</b>	Standardní zásobník: 64 - 220 g/m <sup>2</sup> , Ruční podavač: 64 - 220 g/m <sup>2</sup> Oboustranný tisk: 64 – 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Formát papíru pro tisk</b>	<b>Standardní zásobník</b> – Na šířku: A4, Letter, EXE Na výšku: A5, A6, Foto 102x152 mm, Foto-L 89x127 mm, Foto-2L 127x178 mm, Indexová karta 127x203 mm, Com-10, DL obálka, Monarch. <b>Ruční podavač</b> – Na šířku: A4, Letter, EXE Na výšku: A3, Ledger, Legal, A5, A6, Foto 102 x 152 mm, Foto-L 89x127 mm, Foto-2L 127x178 mm, Indexová karta 127x203 mm, C5, Com-10, DL obálka, Monarch.
<b>Papír na desce skla skeneru šířka / délka</b>	Maximálně 213,9/295 mm

## Životní prostředí

<b>Spotřeba energie</b>	Kopírování: 23 W, připravenost: 5,0 W režim spánku: 1,3 W, vypnuto: 0,04 W
<b>Hlučnost</b>	Provoz – průměrně 50 dBA
<b>Úspora energie</b>	Snižená spotřeba energie při nečinnosti
<b>Úspora inkoustů</b>	Snižení spotřeby inkoustů přispívá k celkovému snížení provozních nákladů
<b>Energy Star</b>	Ano
<b>Blue Angel</b>	Ano
<b>Nordic Swan</b>	Ano

## Síť a zabezpečení

<b>Lokální připojení</b>	Hi-Speed USB 2.0 a USB Host
<b>Bezdrátová síť</b>	Integrované bezdrátové síťové rozhraní 802.11b/g/n (režim Infrastruktura/Adhoc)
<b>Wi-Fi Direct</b>	Přímá Wi-Fi komunikace s mobilními zařízeními podporujícími Wi-Fi direct
<b>Síťové funkce</b>	Tisk, skenování, PhotoCapture, (součástí dodávky licence PaperPort pro 2 uživatele síťového skenování)
<b>Síťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4 a IPv6)
<b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP klient a server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP klient, ICMP, webové služby (tisk/sken), CIFS klient, SNTIP klient, HTTP server
<b>IPv6 (vypnuto ve výchozím stavu)</b>	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP klient/server, SNMPv1/v2, TFTP server, webové služby (tisk/sken), SMTP klient, CIFS klient, SNTIP klient, ICMPv6, HTTP server
<b>Podpora bezdrátového nastavení</b>	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
<b>Zabezpečení bezdrátové sítě</b>	WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) (NO LEAP)
<b>Volitelná uživatelská licence</b>	NL-5 licence PaperPort pro 5 uživatelů

## Služby správy sítě

<b>Integrovaný Web Server</b>	Software tiskové správy na webové bázi integrovaný do zařízení
<b>BRAdmin Light<sup>3&amp;5</sup></b>	Software nastavení a správy LAN
<b>Driver Deployment Wizard<sup>4</sup></b>	Jednoduchá tvorba tiskových driverů pro bezproblémovou instalaci v celé síti

## Spotřební materiál

<b>Inkoustové kazety se standardní kapacitou</b>	Černá (LC-223BK) - 550 stránek <sup>1</sup> Azurová (LC-223C) - 550 stránek <sup>1</sup> Purpurová (LC-223M) - 550 stránek <sup>1</sup> Žlutá (LC-223Y) 550 - stránek <sup>1</sup>
<b>Vysokokapacitní inkoustové kazety</b>	Černá (LC-227XLBK) – 1 200 stránek <sup>1</sup> Azurová(LC-225XLC) – 1 200 stránek <sup>1</sup> Purpurová (LC-225XLM) – 1 200 stránek <sup>1</sup> Žlutá (LC-225XLY) – 1 200 stránek <sup>1</sup>
<b>Obsah balení</b>	Inkoustové kazety, napájecí kabel, driver software pro Windows® a Mac, Stručný návod k obsluze PC Interface kabel není součástí dodávky

Frekvence výměn spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na složitosti tisků, procentu krytí, velikosti tiskového média, počtu stránek na tiskovou úlohu a typu média. Například použití lesklého křídového papíru bude znamenat zkrácení životnosti spotřebního materiálu

## Rozměry a hmotnost

<b>S obalem (š x h x v)</b>	569 x 242 x 398 mm / 10,1 kg
<b>Bez obalu (š x h x v)</b>	480 x 290 x 163 mm / 8,1 kg

## Zatížitelnost

<b>Doporučená měsíční</b>	Měsíční objem tisku 250 až 1 000 stránek
<b>Maximální měsíční<sup>9</sup></b>	Měsíční objem tisku až 13 000 stránek

<sup>1</sup>Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC 24711

<sup>2</sup>Kalkulováno pro papír 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Jen Windows® a Mac®

<sup>4</sup>Jen Windows®

<sup>5</sup>Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Vyžaduje připojení k webu

<sup>7</sup>Pro zařízení Android běží na Android 1.6 nebo novějším a zařízení Apple běží na iOS 2.0 nebo novějším

<sup>8</sup>Vyžaduje software Brother

<sup>9</sup>Maximální počet vytisknutých stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším než jsou vaše tiskové požadavky



## MFC-J4420DW

Inkoustový barevný multifunkční model s faxem a tiskem A3

6,8 cm barevný  
dotykový  
displej

Integrované  
bezdrátové  
síťové rozhraní



Rychlost tisku až  
20 ipm (obr./min.)

Automatický  
oboustranný  
tisk A4

### Srovnání s DCP-J4120DW:

#### Automatický podavač dokumentů

- Automatický podavač dokumentů (ADF) s kapacitou 20 listů pro kopírování, skenování a faxování

#### Vyspělé možnosti faxování

- 14,4Kbps modem, PC-Fax odesílání<sup>8a3</sup>, PC-Fax příjem<sup>8a4</sup> a Internet Fax<sup>5</sup> (ifax)

#### Adresář

- 100 lokálních pamětí pro ukládání E-mailových adres nebo faxových čísel

#### Pokročilé funkce skenování

- Skenování na E-mailový server<sup>5</sup>

#### Photo Capture Center není součástí výbavy

- MFC-J4420DW nepodporuje tisk z paměťových karet

## Barevná kopírka

<b>Rychlost kopírování</b>	12 ipm mono / 9 ipm barevně (dle ISO/IEC 24735)
----------------------------	--

## Barevný skener

<b>Stisknutím síťového skenování</b>	Sken na E-mail server <sup>5</sup>
--------------------------------------	------------------------------------

## Manipulace s papírem - kapacita

<b>Vstup papíru<sup>2</sup></b>	ADF – 20 listů
---------------------------------	----------------

## Typ a formát papíru

<b>Hmotnost papíru pro ADF</b>	64 – 90 g/m <sup>2</sup>
--------------------------------	--------------------------

<b>Rozměr papíru</b>	od 148/148 mm do 215,9/355,6 mm
----------------------	---------------------------------

## Rozměry a hmotnost

<b>S obalem (š x h x v)</b>	569 x 265 x 398 mm / 11,9 kg
-----------------------------	------------------------------

<b>Bez obalu (š x h x v)</b>	480 x 290 x 188 mm / 9,5 kg
------------------------------	-----------------------------

## Brother Apps

<b>Fax do Cloudu</b>	Ano
----------------------	-----

## Životní prostředí

<b>Spotřeba energie</b>	Kopírování: 23 W, připravenost: 5,0 W režim spánku: 1,7 W, vypnuto: 0,04 W
-------------------------	---

<b>Hlučnost</b>	Provoz – průměrně 50 dBA
-----------------	--------------------------

## Adresář

<b>Rychlá volba</b>	100 paměťových míst pro uložení 2 faxových čísel nebo E-mailových adres
---------------------	---

<b>Skupinová volba</b>	Kombinace až 6 skupin, které mohou být uloženy pro oběžník
------------------------	--

<b>LDAP</b>	Přístup do firemního adresáře uloženého na serveru (například Microsoft® Exchange )
-------------	---

## Síťové rozhraní

<b>IPv4</b>	+ POP3,
-------------	---------

<b>IPv6 (vypnuto ve výchozím stavu)</b>	+ POP3, IMAP4
---	---------------

<sup>1</sup>Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC 24711

<sup>2</sup>Kalkulováno pro papír 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Jen Windows® a Mac®

<sup>4</sup>Jen Windows®

<sup>5</sup>Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Vyžaduje připojení k webu

<sup>7</sup>Pro zařízení Android běžící na Android 1.6 nebo novějším a zařízení Apple běžící na iOS 2.0 nebo novějším

<sup>8</sup>Vyžaduje software Brother

<sup>9</sup>Maximální počet vytisknutých stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším než jsou vaše tiskové požadavky

## Barevný fax

<b>Modem faxu</b>	14 400 bps
-------------------	------------

<b>Internet Fax (iFax)<sup>5</sup></b>	Faxování dokumentů přes internet bez použití faxové linky
--	---

<b>PC Fax odesílání a příjem<sup>8</sup></b>	Odesílání a příjem faxů přímo z / do PC (příjem jen pro Windows®)
--	---

<b>Automatické opakování vytáčení</b>	Automatické opakování vytáčení na obsazenou faxovou stanici
---------------------------------------	---

<b>Telefonní adresář</b>	Elektronický abecední seznam uložených čísel rychlé volby a čísel skupin
--------------------------	--

<b>Rozlišovací detekce vyzvánění</b>	Služba telekomunikačních společností v Anglii a Dánsku umožňující sdílet jednu telekomunikační linku pro dvě nebo více uživatelských čísel na bázi různých vyzváněcích tónů
--------------------------------------	---

<b>Přepínač Fax / Tel</b>	Automatické rozpoznání příchozího faxu od hovoru
---------------------------	--

<b>Extra jemné rozlišení</b>	Umožňuje kvalitní přenos malých textových znaků a tenké čárové grafiky
------------------------------	--

<b>Vzdálená aktivace</b>	Příjem faxu z připojeného telefonu
--------------------------	------------------------------------

<b>Odložené odeslání</b>	Až do 50 přenosů (jen monochromaticky)
--------------------------	--

<b>Typ pollingu</b>	Standardní a zabezpečený polling (jen mono)
---------------------	---

<b>Přenos z paměti</b>	až 200 stránek (ITU-T Test Chart #1/MMR)
------------------------	--

<b>Příjem do paměti (pokud nelze tisknout)</b>	až 200 stránek (ITU-T Test Chart #1/MMR)
--	--

<b>Duální přístup</b>	Umožňuje uživateli realizovat v přístroji současně 2 rozdílné činnosti (jen mono)
-----------------------	---

<b>Oběžník</b>	Odeslání faxu až na 200 stanic
----------------	--------------------------------

<b>Sdružené vysílání</b>	Sloučení dokumentů pro cílovou stanici do jednoho přenosu v paměti přístroje (jen monochromaticky)
--------------------------	--

<b>Automatické zmenšení</b>	Při příjmu stránky dokumentu delší než 297 mm přístroj ji automaticky zmenší na 1 stranu A4
-----------------------------	---

<b>ECM (režim opravy chyby v přenosu)</b>	MFC detekuje chyby komunikace během přenosu faxu. Stránka s chybou se znovu přenese, pokud přijímací stanice disponuje touto funkcí
---	---

<b>Přesměrování faxu</b>	Odeslání faxu přijatého do paměti na jinou zadanou faxovou stanici (jen monochromaticky)
--------------------------	--

<b>Dálkový přístup</b>	Umožňuje uživateli dálkový přístup do svého zařízení z telefonu s tónovou volbou
------------------------	--

<b>Dálkové získání faxů</b>	Umožňuje uživateli získat došlé faxy z jiného přístroje s tónovou volbou (jen monochromaticky)
-----------------------------	--

<b>Vzdálené nastavení</b>	Umožňuje uživateli nastavovat MFC z jeho PC (jen Windows® a Macintosh)
---------------------------	--

<b>Stupně šedi</b>	Pro faxování je k dispozici 256 stupňů šedi
--------------------	---

## Příslušenství

<b>Obsah balení</b>	telekomunikační propojovací kabel
---------------------	-----------------------------------

## MFC-J4620DW

### Inkoustový barevný multifunkční model s faxem a tiskem A3

9,3 cm barevný  
dotykový  
displej

Integrované  
drátové a  
bezdrátové  
síťové rozhraní



Rychlost tisku až  
22 ipm (obr./min.)

Automatický  
oboustranný  
tisk A4

### Srovnání s MFC-J4420DW:

#### Velkoplošný barevný dotykový displej

- Přehledná navigace a volby nastavení na 9,3 cm barevném LCD dotykovém displeji

#### Vylepšení fotografií na LCD

- Editace a vylepšení obrázků na barevném dotykovém displeji

#### Rychlý barevný tisk

- Pomůže zvýšit produktivitu kanceláře barevným tiskem s rychlostí 20 ipm (obr./min.) monochromatickým tiskem s rychlostí 22 ipm

#### Pokročilá funkce adresáře

- Podpora LDAP

#### Barevná tiskárna

**Rychlost tisku** 22 ipm monochromaticky a 20 ipm barevně dle ISO/IEC 24734

#### Obecné

**Rozměr LCD displeje** 9,3 cm barevný dotykový displej

#### Rozhraní

**Drátové síťové rozhraní** Integrované síťové rozhraní 10/100 Base-TX

**NFC** Ano – používáno pro iPrint&Scan k přímému tisku z mobilních zařízení s podporou NFC

#### Barevný skener

**Rozlišení (optické)** Až 2 400 x 2 400 dpi

**Rychlost** 3,37 sec. monochromaticky,  
3,37 sec. barevně (A4, 100 dpi)

#### Barevná kopírka

**Rozlišení** Až 1 200 x 1 200 dpi monochromaticky a barevně

#### Přímý fototisk

**Tisk z USB Flash disku** Ano (JPEG)  
Podpora USB Flash disků až do 64 GB  
Memory Stick Duo: 16MB - 128MB  
Memory Stick Pro Duo/micro s adaptérem: 256 MB - 32 GB  
Secure Digital: 16 MB - 2GB (Micro/Mini SD s adaptérem)  
**PhotoCapture Centre kompatibilita s:** Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 – 32 GB (Micro/Mini SD s adaptérem)  
Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48 -128 GB  
Multimedia card 32M B – 2 GB  
Multimedia card plus 128 MB – 4 GB  
Multimedia card mobile 64 MB - 1GB s adaptérem

#### Rozměry a hmotnost

**S obalem (š x h x v)** 569 x 256 x 398 mm / 11,9 kg

**Bez obalu (š x h x v)** 480 x 290 x 188 mm / 9,5 kg

#### Životní prostředí

**Spotřeba energie** Kopírování: 32 W, připravenost: 5,5 W  
režim spánku: 1,9 W, vypnuto: 0,04 W

**Hlučnost** Provoz – průměrně 50 dBA



brother®  
at your side