

HL-1110E / HL-1112E

Kompaktní mono laserová tiskárna



Specifikace:

Rychlý tisk

- rychlost tisku až 20 str./min.

Vyměnitelné tonery

- snadno vyměnitelné tonery až na 1000¹ stránek

Zásobník papíru

- zásobník papíru na 150 listů

Kvalitní výtisky

- rozlišení 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi při použití Resolution Control)

Rozhraní

- Full-Speed USB 2.0

Kompaktní design

- zařízení malých rozměrů



• HL-1110E



• HL-1112E



Datasheet: HL-1110E, HL-1112E

Obecné

Zařízení	Laserová tiskárna
Laserová třída	1. třída laserových zařízení(IEC 60825-1:2007)
Procesor	200MHz
Rozhraní	Full-Speed USB 2.0
Rychlost tisku (A4)	20 str./min.
Rozlišení	Až 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi při použití Resolution Control)
Paměť	1MB
FPOT (tisk první strany)	Méně než 10 sekund z pohotovostního režimu
Doba ohřevu	Méně než 18 sekund z režimu spánku
Emulace	GDI

Tisk

Soutisk³	soutisk 2, 4, 6, 9, 16 nebo 25 stran na 1 stranu A4 (Mac 2, 4, 6, 9 a 16)
Tisk plakátů⁴	zvětšení 1 strany A4 na plakát pomocí roztisku na 4, 9, 16 nebo 25 stran A4
Tisk vodoznaků⁴	přidání předdefinovaného textu nebo uživatelem zadané
Tisk ID⁴	přidání identifikačních znaků (datum a čas, krátká zpráva nebo uživatelské jméno)
Duplexní tisk⁴	manuální
Tisk brožury⁴	tisk brožury ve formátu A5 s použitím automatického nebo manuálního duplexního tisku
Vynechání prázdných stránek⁴	ignorování prázdných stránek v dokumentu
Tiskové profily³	možnost vytvoření a uložení oblíbených nastavení tiskového ovladače
Pouze černobílý tisk⁴	konvertování a vytisknutí všech dokumentů pouze černobíle

Manipulace s papírem

Vstup papíru²	standardní zásobník – 150 listů
Výstup papíru²	lícem dolů - 50 listů

Formát médií

Typ & velikost	standardní zásobník – standardní & recyklovaný (65 - 105g/m ²)
Velikost	Standardní zásobník - A4, Letter, Legal, Folio

Spotřební materiál

Startovací toner	1000 stránek ¹ (HL-1110E) 700 stránek ¹ (HL-1112E)
Standardní toner	TN-1030 – 1000 stránek ¹
Ostatní	DR-1030 – 10,000 A4 stránek
Obsah balení	Startovací toner, válec, napájecí kabel, Driver Software pro Windows®, stručný návod k obsluze, propojovací kabel k PC součástí dodávky NENÍ

Výměna spotřebního materiálu se liší v závislosti na tisku, procentu pokrytí tisknoucí plochy, velikosti papíru, počtu listů a typu materiálu. Na příklad: tisk na lesklý papír zkracuje životnost spotřebního materiálu.

Ovladače tiskárny

Windows[®]	Windows 8 [®] (32 & 64 bit editions) Windows 7 [®] (32 & 64 bit editions) Windows Vista [®] (32 & 64 bit editions) Windows [®] XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows [®] XP Home Edition Windows [®] Server 2012 & 2008R2 Windows [®] Server 2008 (32 & 64 bit editions) Windows [®] Server 2003 (32 & 64 bit editions)
Macintosh⁵	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 Environment)

Rozměry & velikost

Zařízení	340 x 238 x 189mm 4.5Kg
-----------------	-------------------------

Výtěžnost

Doporučená měsíční	250 – 1800 stránek
Maximální měsíční⁶	až 9000 stránek

Životní prostředí

Spotřeba energie	tisk - 380W, pohotovostní režim - 40W, režim spánku – 0.5W, vypnuto - 0.28W
TEC hodnota	0.7 kWh/ týden
Hlučnost	tisk - 51dba, pohotovostní režim - nehlukné
Úroveň hlučnosti	tisk - 6.6BA, pohotovostní režim - nehlukné
Úspora energie	snížená spotřeba energie při nečinnosti tiskárny
Úspora toneru	pomáhá snižovat celkové náklady na provoz tiskárny snižováním spotřeby toneru
Energy Star	ano

¹ Kapacita náplně je deklarována v souladu s ISO/IEC 19752

² Počítáno s papírem 80g/m²

³ Windows[®] & Mac[®] pouze

⁴ Windows[®] pouze

⁵ Zdarma ke stažení na Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Maximální výtěžnost zařízení je kalkulovaná – počet stránek/ měsíc. Zařízení vyberte s ohledem na potřeby tisku ve vaší společnosti/ domácnosti.